

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru

Регулятор с микропроцессором JDI-22 для сенсоров PT-100 встроенный корпус, удовлетворяющий требованиям DIN



Технические характеристики

Рабочее напряжение: 230 В ~, 50 Гц
Коммутационная способность: переключающий контакт: 10 (2) А, 24 ... 250 В ~
 нормально-разомкнутый контакт: 5 (1) А, 24 ... 250 В ~
Контакт: 1 реле в виде плавающего переключающего контакта, 1 реле в виде плавающего нормально-разомкнутого контакта
Разрешение: 0,1 °С
Точность: < 0,3 % порога чувствительности ± 1 разрядная цифра при номинальной температуре ($\approx 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 ок. 4 измерений в секунду
Частота измерений:
Окружающие условия: -20... +50 °С, 0... 80 % отн. влажности, без конденсации
Степень защиты: IP 54 (с лицевой стороны)
Класс защиты: II (с лицевой стороны)
Соединительные клеммы: винтовые зажимы / штекерные клеммы (макс. 1,5 мм²)
Монтаж: монтаж на передней панели

Применение

2- / 3-точечный регулятор для регулировки и / или контроля температуры жидких или газообразных сред, с одним десятичным разрядом после запятой, цифровой индикатор заданного / фактического значения для монтажа на передней панели. Применение в качестве цифрового дистанционного регулятора в промышленности, сельском хозяйстве, машино- и аппаратостроении.

Датчики не входят в комплект поставки
 Выбор чувствительных элементов: см. главу «Сенсорная техника».

Указание: Провод чувствительного элемента следует прокладывать в защитной трубке. Параллельная прокладка с проводами, находящимися под переменным напряжением, недопустима.

Назначение выводов реле:

Реле 1: клемма 3 – вход
 клемма 4 – нормально-разомкнутый контакт
Реле 2: клемма 5 – вход
 клемма 6 – нормально-разомкнутый контакт
 клемма 7 – нормально-замкнутый контакт

Замена для всех старых типов JDI-2 / JDI-21

Тип	Артикул №	Диапазон регулировки	Регулирующая функция	Датчик	Гр. тов.
JDI-22	G 8000398	-50,0... +200,0°C	2- / 3-точечный регулятор	PT 100 (2- / 3-проводный)	III

